

Б 312, Б 313 (обратная Б 312)

Деталь 2

Отв. Ø 37

Отв. Ø 25

Деталь 3

Б 318

35 35 290 35

Б 314

Деталь 5

Б 317

R 16
25
25
80 100
Отв. Ø 31

300
Отв. Ø 25
45 45 180
265 345 100

Б 315

Б 316

Отв. Ø 31

Отв. Ø 37

Отв. Ø 31

50 50 100 50 50 в развертке

Спецификация									
Марка	ЛН дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во		Вес в кг		Примечание	
				Т	Н	1 дет.	Всех		
Б 312	1	Л 80×6	2840	1	—	20,9	21	23	
	2	— 120×10	230	1	—	1,5	2		
	3	— 70×6	70	2	—	0,1	—		
Б 313 (обратная Б 312)	1	Л 80×6	2840	—	1	20,9	21	23	
	2	— 120×10	230	1	—	1,5	2		
	3	— 70×6	70	2	—	0,1	—		
Б 314	4	• Ø 24	1605	1	—	5,7	6	7	
	5	• Ø 20	440	2	—	0,6	1		
Б 315	—	— 100×6	810	1	—	3,8	4	4	
	—	— 80×6	300	1	—	1,1	1		
Б 316	—	— 195×10	445	1	—	4,1	4	4	
Б 317	—	— 195×10	445	1	—	4,1	4		
Б 318	—	— 195×10	445	1	—	4,1	4	4	
	—	— 195×10	445	1	—	4,1	4		
Б 318	—	Л 63×5	360	1	—	1,7	2	2	

Примечания.
 1. Все швы $\lambda = 5$ мм
 2. Все отверстия Ø 21 мм
 3. Электроды типа Э 42 А.
 4. Все марки оцинковать.

ЭСП	Энергосетьпроект		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110 ÷ 330 кВ		Рабочие чертежи	
	Северо-Западное отделение				лист N	
	Металлические детали	С. С				

3082-м-т-3-9